

Спецификация продукции



Светильник аварийный потолочный

Марка	Pelastus
Модель	PL CL 1.0
Размеры	325x105мм

Описание продукта

Корпус выполнен из 0.5мм стали. Используются яркие светодиоды.

В светильнике предусмотрена защита от перезарядки и функция теста аварийного режима.

Для режима постоянной работы, в светильнике предусмотрен патрон под лампу E27.

Экологичный, тихий, долгий, эффективный светильник.

Технические параметры

Номинальное рабочее напряжение	Ac / 220В ~ 240В
Номинальная рабочая частота	50 ~ 60Гц
Источник света	E27 КЛЛ-13Вт
Материал корпуса/колпака	металл/пластик
Аварийный источник света	светодиоды
Количество	14 штук
Номинальная мощность светодиодов	1 Вт
Время зарядки	24 часа
Время аварийной работы	90 мин
Батарея	1.2В 800мАч
Тип аккумулятора	Ni-Cd
Время срабатывания аварийного режима	≤0.25сек

Установка и указания по эксплуатации

А. Маркировка подключения и описание индикаторов:

L - фаза, **N** - ноль, **S** - переключение режимов, **E(G)** - земля

Красный индикатор: горит – зарядка батареи, не горит – батарея заряжена.

Зеленый индикатор: горит – питание от сети 220В; не горит – нет питания от сети 220В.

Желтый индикатор: горит – аварийный режим; не горит – светильник работает в нормальном режиме

В. Требования к условиям эксплуатации:

- допускается эксплуатация только в сухом помещении, без влажности.
- температура окружающей среды ≤60°C

Внимание!

- Отключите от сети светильник при вынимании аккумулятора или светодиода, а так же при их замене.
- Соблюдайте полярность. Избегайте от замыкания положительных и отрицательных электродов батареи.
- Данный светильник поддерживает режим постоянного горения. Лампа КЛЛ в обычном режиме. В случае перехода на аварийное питание от батареи, источником света служат светодиоды. Индикатор работает только в условиях чрезвычайной ситуации.
- Не оставляйте аппарат в течение двух месяцев без подзарядки, даже если он не используется, так как это может привести к сокращению срока службы батареи.
- Для режима постоянной работы использовать исключительно компактно-люминисцентную лампу с цоколем E27.
- Запрещено устанавливать лампы накаливания любой мощности.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации светильников – 1 год со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.